

PUSH 140W

ALTO-FALANTE - 6.5" - 4 OHMS

O Tanca Kit Coaxial 6,5" PUSH foi desenvolvido para sistemas que exigem maior desempenho, presença sonora e eficiência na reprodução. Com 140W RMS e 280W (PAR) de potência musical, oferece resposta dinâmica, boa definição e estabilidade no uso automotivo. Sua sensibilidade de 86,82 dB assegura reprodução clara e consistente, proporcionando conforto e qualidade sonora em diferentes aplicações.

PARÂMETROS ELÉTRICOS

POTÊNCIA RMS	140 W (PAR)
POTÊNCIA MUSICAL	280 W (PAR)
IMPEDÂNCIA NOMINAL	4 Ohms
RESISTÊNCIA (RE)	3,4 Ohms
SENSIBILIDADE (@ 1W, 1m - Free Air)	86,82 dB
NO (Referencial de Eficiência)	0,30%
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA	83,19 Hz
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	80Hz à 20KHz
INDUTÂNCIA DA BOBINA A 10KHz (Le)	0,232 mH
MASSA DO DIAFRAGMA (Mmd)	7,47 g
MASSA TOTAL (Mms)	8,39 g
COMPLIÂNCIA (Cms)	435,9 μ m/N
VOLUME EQUIVALENTE (Vas)	11,59 L
Q MECÂNICO (Qms)	4,26
Q ELÉTRICO (Qes)	2,14
Q TOTAL (Qts)	1,42
PRODUTO BL	2,64 T·m
ÁREA AFETIVA DO CONE (Sd)	0,0137 m ²
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO (X-MAX)	4,3mm
DENSIDADE DE FLUXO NO GAP	8.300 GAUSS



Parâmetros BassBox

Os parâmetros Thiele-Small são obtidos após ser aplicado um nível senoidal de 50Hz por um período de 30 minutos. É admitida uma tolerância de + -15% nos valores especificados.



PARÂMETROS MECÂNICOS

DIÂMETRO NOMINAL	6.5 Polegadas
MEDIDAS DO FERRITE	80x15mm(Sem borracha de proteção)
DIÂMETRO DA BOBINA	25,9mm
ALTURA DO ENROLAMENTO DA BOBINA	10,5mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA	Cobre
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA	Redonda
FORMA DA BOBINA	Alumínio
MATERIAL DA CARCAÇA	Aço 1020
MATERIAL DO FERRITE	Bário
PESO	1,600 Kg (PAR)
VOLUME OCUPADO NO GABINETE	0,406L
DISTÂNCIA ENTRE FUROS	157,5mm

DIMENSÕES DO PRODUTO

